

品名	年・月・日	訂正欄
1	2018年12月12日	F.G端子 追加
2		
3		
4		



■外部調光コネクタ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 ⁰	10	CH2 Strobe
2	2 ¹	11	NC
3	2 ²	12	NC
4	2 ³	13	GND
5	2 ⁴	14	INT/EXT
6	2 ⁵	15	GND
7	2 ⁶	16	NC
8	2 ⁷	17	0~5Vin
9	CH1 Strobe	18	GND

●JST社 18P SMコネクタ
MODEL : SMP-18V-BC

■外部ON/OFF制御コネクタ

ピン番号	信号名
1	CH1 ON/OFF
2	CH2 ON/OFF
3	NC
4	NC
5	GND

●JST社 5P SMコネクタ
MODEL : SMP-5V-BC

品名 電圧調光電源

型式	GLV10012-2/2
点灯・制御	2チャンネル/独立/2出力
点灯方式	定常点灯
調光方式	電圧可変
調光方法	内部調光 ロータリーエンコーダ式
外部調光	RS232C, 8bit DC 0~5Vから選択
外部制御	外部ON/OFF制御機能
外部出力	フォトカプラ出力 (Max:30V/16mA)
電源容量	100W
出力電圧	12V
Dyna tec 2017.01.06	