



△ F. G端子追加 2018年12月12日

■外部調光コネクタ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2^0	10	NC
2	2^1	11	NC
3	2^2	12	NC
4	2^3	13	GND
5	2^4	14	INT/EXT
6	2^5	15	GND
7	2^6	16	NC
8	2^7	17	0-5Vin
9	CH1 Strobe	18	GND

●JST社 18P SMコネクタ
MODEL : SMP-18V-BC

■外部ON/OFF制御コネクタ

ピン番号	信号名
1	照明1 ON/OFF
2	NC
3	NC
4	NC
5	GND

●JST社 5P SMコネクタ
MODEL : SMP-5V-BC

品名	電圧調光電源	
型式	GLV15012-1M	
点灯・制御	1チャンネル	
点灯方式	定常点灯	
調光方式	電圧可変	
調光方法	内部調光	ロータリーエンコーダ式
	外部調光	RS232C, 8bit DC 0~5Vから選択
外部制御	外部ON/OFF制御機能	
外部出力	フォトカプラ出力(Max:30V/16mA)	
電源容量	150W	
出力電圧	12V	
<i>Dynattec</i>		
2017.01.06		